



Инструкция по эксплуатации и обслуживанию универсального зарядного устройства КОСМОС

Порядок зарядки аккумуляторов

1 Установите от 1 до 4 перезаряжаемых Ni-MH аккумуляторов типоразмера AA/AAA в отсек зарядного устройства, соблюдая полярность (положение +/- элементов питания). Возможна одновременная зарядка типоразмеров AA и AAA (аккумуляторы заряжаются индивидуально).

2 Включите прибор в сеть питания (розетку). LCD дисплей показывает статус заряда. Процесс начинается с «быстрой» зарядки, на дисплее горит слово «Fast». После заряда аккумулятора на 75% устройство переходит на «медленный» заряд, при этом на дисплее горит «Slow».

3 Примерное время заряда составляет около 1,4 часов для 1 или 2 аккумуляторов типоразмера AA (1300 мАч). Время заряда аккумуляторов зависит от уровня остаточного заряда батарей, условий процесса зарядки от сети. Точная информация о времени зарядки аккумуляторов различных емкостей указана в данном руководстве. Автоматический контроль процесса зарядки (отключение по минус dV) препятствует избыточному заряду аккумуляторов. Как только элементы питания достигают полной зарядки происходит процесс подзарядки аккумулятора малым током.



При неверном использовании зарядного устройства (например, батарея вставлена неправильно, или батарея является дефектной) процесс заряда происходить не будет. Извлекайте элементы питания после зарядки.

Безопасность

Это зарядное устройство предназначено только для использования с Ni-MH аккумуляторами. Зарядка других типов батарей (щелочных, марганцево-цинковых, угольно-цинковых, никель-кадмиевых) может привести к взрыву элементов, и в худшем случае к травмам. Зарядное устройство оборудовано таймером, функцией минус dV (отключение по скачку напряжения) и датчиком контроля температуры. Не пытайтесь заряжать разъемные коррозированной, поврежденные или текущие батареи. Пожалуйста, обратитесь к дилеру КОСМОС в случае повреждения или неисправности.

Технические характеристики

Напряжение на входе: AC 100-240В, 50/60Гц
Ток заряда:
AA: 1.2Вx2 DC 1200mA; 1.2Вx4 DC 600mA
AAA: 1.2Вx2 DC 500mA; 1.2Вx4 DC 250mA
Рабочая температура: 0-35°C

Таблица времени заряда:

Тип аккумулятора № сек	Температура окружающей среды	Емкость (mAh)	Время заряда (ч)	
			1.2В	1.5В
AAA	20	100	1	2
	100	150	1.5	3
	150	200	2	4.5
	200	250	2.5	5.5
	300	300	3	6.5
	400	400	4	8
AA	20	1000	1.5	3.25
	100	1500	2	4.5
	200	2000	2.5	5.5
	300	2500	3	6.5
	400	3000	3.5	7.5
	500	4000	4.5	9

8 800 100 5599
Бесплатный звонок по России

www.kosmos.ru
Электротовары с 1993 года

Нам очень важно Ваше мнение!